



## NEO LED WATER

### Manual

## Introdução

Obrigado por ter escolhido o **Neo Led Water**. Se você seguir as instruções dadas neste manual, temos certeza que você vai apreciar este aparelho por um longo período de tempo.

## Operação

### DMX

1. DIP switch [10] posição "ON".
2. DIP switches 1~9 para DMX endereço inicial.

### Master/Slave

- 1) Colocar o master em automático.
- 2) Colocar o slaves' DIP switch [1] & [10] na posição "ON".

### Standalone

Esta unidade tem os modos de operação pré-programadas. Estes são acessados através de chaves DIP na parte de trás do equipamento. Interruptor DIP [10] deve ser desligado (OFF).

Por favor, veja a tabela abaixo para maiores explicações.

#### Mode

Efeito água rotativo, cor rotativo

Efeito água estático, cor rotativo

Efeito água rotativo, cor estático

Efeito água estático, cor estático

Chaves DIP não vão funcionar juntas. Use somente uma de quatro modos listados acima!

#### DIP

1 = ON

2 = ON

3 = ON

4 = ON

### DMX VALUES (2 CH)

CANAL	VALOR	FUNÇÃO
1	000 -255	Dimmer: 0%~100%
2	000 -063	Efeito água rotativo, cor rotativo
	064-127	Efeito água estático, cor rotativo
	128-191	Efeito água rotativo, cor estático
	192-255	Efeito água estático, cor estático

## **Especificações Técnicas**

Fonte: 100~ 240VAC, 50/60Hz

Fusível: F 1 A, 250V

Consumo: 15 W

Led: 10 W high power white color LED

Quantidade de led: 1 und

Peso: 2.6 kg

Dimensão: 280x280x150mm